


Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2020

Produktkonfiguration: 3233+1639

3233: Strahler mit dimmbarem elektronischem Transformator 75 W QR 111



Produktcode

3233: Strahler mit dimmbarem elektronischem Transformator 75 W QR 111 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Hängeleuchte mit mehrphasigem Adapter für Stromschienen aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast. Das mit 2000 mm langen Stahlseilen realisierte Aufhängesystem garantiert eine einfache mechanische Befestigung. Zum Feststellen der Lichtstromausrichtung lassen sich die Dreh- und Neigungsbewegungen mechanisch sperren (auch während der Wartungsarbeiten). Folgendes Zubehör ist zu dieser Leuchte erhältlich: Blendschutzklappen, Wall-Washer-Schirm, IR-Filter, Refraktor zur elliptischen Lichtverteilung und FarbfILTER. IP40 für die Optik bei Verwendung der Zubehörgläser.

Installation

Befestigung an der Stromschiene mit mehrphasigem Adapter.

Farben

Weiß (01) | Grau/Schwarz (74)

Gewicht (Kg)

1.4

Montage

Pendelleuchte für ein dreiphasenstromschienensystem


Verkabelung

Komplett mit dimmbarem elektronischem Transformator und Halogenlampen 75W 12V im Leuchteninneren.

Anmerkungen

Komplett mit regulierbaren Aufhängeseilen und Einspeisungskabel. Bei der Verwendung von Zubehör (Gläsern) entspricht die Leuchte dem Schutzgrad IP 40. Für die photometrischen Daten wird auf die photometrischen Eigenschaften der Lichtquelle hingewiesen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	796	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	82	Maximale Lichtstärke [cd]:	1700
Im Lichtquelle:	796	Verlustleistung	7
W Lichtquelle:	75	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	9.7	Eingangsspannung [V]:	12
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	1639
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Fassungstyp:	G53
[lm]:		Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	QR 111
Abstrahlwinkel [°]:	42°	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI:	100		

Polardiagramm

