

# Konstantspannungsdimmer DALI-PWM LED 1-4 ch 12/24/48V 120/240W

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2023



## Zubehörcode

MWP3: Konstantspannungsdimmer DALI-PWM LED 1-4 ch 12/24/48V 120/240W

## Beschreibung

DALI-PWM-Schnittstelle für Dimmung, DALI-2-zertifiziert;  
Verwendbar mit Versorgungseinheiten 12V, 24V und 48V.

Die Schnittstelle verfügt über 1/2/3/4 Kanäle und DALI-Adressen in DT6 oder 2 Kanäle /1 DALI-Adresse in DT8 für TW-Geräte, auswählbar über DIP-Schalter.

Das Handbuch des Lichtkörpers für DT6/DT8-Modalitäten und die kompatiblen Kanäle/Adressen konsultieren.

Ungefähre Kombinationen von Kanälen, Spannungs- und Leistungsmerkmalen:

DT6 1 CH: [120W bis 12V] - [240W bis 24V/48V] - max 10A bis 12V/24V - max 5A bis 48V

DT6 2 CH: [2x60W bis 12V] - [2x120W bis 24V/48V] - max 5A bis 12V/24V - max 2.5A bis 48V pro Kanal

DT6 3 CH: [3x40W bis 12V] - [3x80W bis 24V/48V] - max 3.3A bis 12V/24V - max 1.6A bis 48V pro Kanal

DT6 4 CH: [4x30W bis 12V] - [4x60W bis 24V/48V] - max 2.5A bis 12V/24V - max 1.2A bis 48V pro Kanal

DT8 2 CH: [2x60W bis 12V] - [2x120W bis 24V/48V] - max 5A bis 12V/24V - max 2.5A bis 48V pro Kanal

Touch DIM-Funktion: Der Anschluss an ein Tastenfeld ist möglich, um Dimmungsvorgänge durchzuführen .

## Installation

Die Schnittstelle kann als Aufsatz auf Rasterdecken und/oder in einer entsprechenden Elektrik-Box positioniert werden. Zwei Bohrungen für Schraubverbindungen inklusive Schrauben sind enthalten.

## Farben

Neutral (00)

## Gewicht (Kg)

0.18

## Verkabelung

Die Anschlüsse an den vorgesehenen Leisten mit Kabelklemme vornehmen.

## Anmerkungen

Das Handbuch des Lichtkörpers für die kompatiblen Versorgungsgeräte konsultieren.

Nicht kompatibel mit den Artikeln MZ14, MX36 und MWF7.

Zulässige Mindestlast pro Kanal: > 20W

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

ERC

## Technische Daten

Control: DALI / Push Dim