


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

**Produktcode**

Q743: KNX 1-4 Bedientasten

Beschreibung

Tastensensor mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Tasteroberfläche als eine ebene Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven verwendet werden. Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten. ETS-Gerätefunktionen: Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen Nachtbetrieb: Die LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar. Mit integriertem Buskoppler. Der Bus wird über eine spezielle Busanschlussklemme angeschlossen. Softwarefunktionen KNX: 2 Möglichkeiten der Programmierung: Express-Einstellung: Abruf einer voreingestellten Konfiguration Erweiterte Einstellung: individuelle Konfiguration Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schiebereglern, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen. Zubehörteile: Q738, ML15. Hinweis: Programmierbar mit ETS4 und höher. Ausstattung: Vorrichtung mit eingelegter Fertigfolie. Busanschlussklemme und Träging. 3 Fertigfolien und 24 Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Farben

Weiß (01)

Anmerkungen

Für die Zusammensetzung der Anlage wenden Sie sich an das Unternehmen iGuzzini

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

