# Alimentation gradable 0/1-10V IP20 13-32W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250-700mA

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Dernière mise à jour des informations: Mars 2023

**Référence accessoire**
KC55: Alimentation gradable 0/1-10V IP20 13-32W - Vin = 220-240 Vac 50/60 Hz - I out = 250-700mA

**Description technique**
Alimentation électronique gradable 0/1-10V de 13 à 32 W. Entrée Vin=220÷240 Vac 50÷60 Hz. Sortie à courant constant 250÷700 mA sélectionnable avec DIP-SWITCH. Supporte les réglages de type 0-10V et 1-10V . Pour le branchement à des unités de gestion, tenir compte d'un courant absorbé de 0,35 mA. Pour le branchement à des potentiomètres, considérer une valeur de 100 kOhm. Les caractéristiques du produit comprennent protection contre les surtensions, protection contre les courts-circuits, protection contre les surintensités et surchauffes.

**Installation**
Fentes prévues pour éventuelle fixation par vis.

**Coloris**
Indéfini (00)

**Câblage**
Bornes d'entrée et sortie sur un seul côté (section câble jusqu'à 1,5 mm²). Presse-étoupe compris pour câbles de diamètre min. 3 mm - max. 8 mm.

**Remarque**
Pour régler le courant et pour les quantités minimales et maximales d'appareils à brancher à cette alimentation, consulter la notice d'utilisation du produit concerné. La double isolation doit être garantie en branchant des composants de commande 0/1-10V externes.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o 'à la règlementation relative')

IP20

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Frequenza: | 0/50/60 |
| Courant sortie [mA]: | 250 |
| Courant d'appel: | 5 A / 50 µs |

| | |
|---|---|
| Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur: | B10A: 31 alimentation<br>B16A: 50 alimentation<br>C10A: 52 alimentation<br>C16A: 85 alimentation |
| Protection de surtension: | 2kV Mode commun e 2kV Mode différenciel |
| Control: | 0-10V |