


Letzte Aktualisierung der Informationen: August 2022



Produktcode

5428: Leuchte mit kleinem Körper, nur für Notstrombetrieb (BS) 1h, mit Piktogramm (Anzeige der Fluchtwegrichtung nach links) 11 W TC-EL **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchtenkörper, Reflektor, Rahmen und opaler Diffusionsschirm, komplett mit Piktogramm (Siebdruck), sind aus selbstverlöschendem, unzerbrechlichem Polykarbonat gefertigt. Die Leuchte dient zur Notbeleuchtung. TC-EL Leuchtstofflampe mit 11 W. Der Schirm ist über 4 unverlierbare Schrauben, dank derer der Schutzgrad IP66 (IP65 bei an der Decke befestigter Leuchte) erreicht wird, fest mit dem Leuchtenkörper verbunden. Die Leuchtenbasis ist mit einer doppelten PG11-Kabelklemme ausgestattet, was die Möglichkeit einer Durchgangsverkabelung bietet. Darüber hinaus ist die Leuchte für die Installation in einem Universal-Einbauehäuse mit drei Drahtanschlüssen (Typ 503) auf äußeren, dicht abgeschlossenen Kabelkanälen mit Röhren ø 16/20 mm unter Verwendung eines Anschlusses (Zubehör) vorgerüstet. Die Leuchte ist nur bei Notstrombetrieb eingeschaltet (BS); sie ist also normalerweise ausgeschaltet und schaltet sich nur im Falle eines Stromausfalls ein. Betriebsdauer im Notbetrieb 1 Stunde, zum Aufladen des Akkumulators benötigte Zeit 12 Stunden. NiCd-Akkumulatoren 3,6V 1,5Ah. Die Leuchte ist mit einer Autotest-Funktion mit Kontrollleuchte ausgestattet. Das System kann auch für kurze Zeiträume deaktiviert werden (Rest Mode); mit der erneuten Stromversorgung nimmt auch das Notsystem seine Funktion wieder auf. Das System kann außerdem auch für lange Zeiträume deaktiviert werden (Inhibition Mode); die Reaktivierung erfolgt dann manuell. Die Kontrollleuchte zeigt den ordnungsgemäßen Betrieb oder eventuelle Defekte der Leuchte an: LED leuchtet dauerhaft - ordnungsgemäßer Betrieb (die Kontrollleuchte leuchtet während des Tests) - LED blinkt mit hoher Frequenz - defekte Lampe - LED blinkt mit niedriger Frequenz - Batteriebetriebsdauer ungenügend - LED ausgeschaltet - Batteriestörung (bei Einsatz der Notbeleuchtung leuchtet die Kontrollleuchte nicht) -

Installation

An Wand oder Decke.

Farben

Weiß (01) | Grau (15)

Montage

Wandanbauleuchte

Verkabelung

Elektronisches Vorschaltgerät im Inneren der Leuchte enthalten.

Anmerkungen

Als Zubehör ist erhältlich: Anschluss für äußere Kabelkanäle und Ersatzakkumulator.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	-	Fassungstype:	2G7
W System:	11 (*)	Anzahl Lampen in:	1
Im Lichtquelle:	-	Leuchtengehäuse:	
W Lichtquelle:	11 (*)	ZVEI-Code:	TC-SEL
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
		Operativer	von -20°C von +35°C.
		Umgebungstemperaturbereich:	

* Vorläufige daten