Design Artec Studio iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

Produktkonfiguration: PW97

PW97: Korpus Ø62mm - Elektronische dimmbare DALI - Medium-Optik



Produktcode


PW97: Korpus Ø62mm - Elektronische dimmbare DALI - Medium-Optik

Beschreibung

Ausrichtbarer Strahler mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. LED-Lichtquelle mit hoher Farbwiedergabe im Farbton 3500K und Optiksystem OptiBeam Lens, Medium-Optik. Elektronisches dimmbares DALI-Versorgungsgerät integriert in den Schienenadapter der Leuchte. Leuchtenkorpus aus Aluminiumdruckguss und Thermoplast, erlaubt eine Drehung um 360° um die Senkrechte und eine Schrägstellung um 90° zur Waagrechten, mit mechanischen Blockiervorrichtungen. Passive Wärmeableitung. Der Strahler kann mit dem System "Push&Go" bis zu drei flache Zubehörteile gleichzeitig enthalten. Zudem kann dasselbe Systeme zur Verwendung einer weiteren externe Komponente eingesetzt werden, die wahlweise als Blendschutzklappen oder ein Blendschutzschirm ausgeführt werden kann. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.



Einbau auf Stromschiene mit Netzspannung.



Farben

Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)

0.51

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Im Produkt integrierte elektronische Komponenten.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20



CE for optical assembly

1335

14°









Technische Daten Im System:

W System: 19.3 Im Lichtquelle: 1690 W Lichtquelle: 17 Lichtausbeute (Im/W, 69.2 Systemwert): Im im Notlichtbetrieb: abgegebener Lichtstrom bei/ 0 über einem Winkel von 90° Leuchtenbetriebswirkungsgrad 79

(L.O.R.) [%]: Abstrahlwinkel [°]

CRI (minimum): 90 Farbtemperatur [K]: 3500 MacAdam Step: Lebensdauer LED 1:

> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) Lampencode: LED Anzahl Lampen in

Leuchtengehäuse:

ZVEI-Code: LED Anzahl Leuchtengehäuse:

Leistungsfaktor: Sehen Montageanleitung

Einschaltstrom: 5 A / 50 μs

maximale Anzahl Leuchten

B10A: 31 Leuchten pro Sicherungsautomat:

B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten

Überspannungsschutz: 4kV Gleichtaktspannung und 2kV

Gegentaktspannung

Control: DALI-2

Polardiagramm

