## LED-Konstantstromtreiber DALI mit Ausgangskabel IP68 60W - Vin =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA Abmessungen. 180x90x68

**Design iGuzzini** **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023

**Zubehörcode**
X433: LED-Konstantstromtreiber DALI mit Ausgangskabel IP68 60W - Vin =110-240VAC 50/60Hz Iout = 1050mA Abmessungen. 180x90x68

**Beschreibung**
Elektronisches Vorschaltgerät 60W (1÷60W), 1050mA, DALI, IP68, mit hochbeständiger Thermoplast-Box und Austrittskabeln. Vin=100÷264Vac, 50÷60Hz Vout=57Vdc (SELV), Iout=1050mA

**Installation**
Remote-Installation.

| Farben | Gewicht (Kg) | Abmessungen (mm) (*) |
|---|---|---|
| Neutral (00) | 0.77 | 180x90x68 |

* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

**Anmekungen**
Überspannungsschutz : 5KV Common-Mode, Differential-Modus 4kV

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP68

pending

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Frequenz [Hz]: | 50/60 |
| Strom Iout [mA]: | 1050 |
| Einschaltstrom: | 10 A / 200 µs |

| | |
|---|---|
| maximale Anzahl LED-Treiber pro Sicherungsautomat: | B10A: 18 Versorgungseinheit<br>B16A: 30 Versorgungseinheit<br>C10A: 31 Versorgungseinheit<br>C16A: 51 Versorgungseinheit |
| Minimaler Dimmwert %: | 1 |
| Überspannungsschutz: | 4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung |