

## Alimentation à courant constant DALI IP20 25/36W - pour 2 encastrés Crystal

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2025



### Référence accessoire

PD65: Alimentation à courant constant DALI IP20 25/36W - pour 2 encastrés Crystal

### Description technique

Alimentation électronique à courant constant gradable DALI 25/36 W.

Entrée Vin=220±240 Vac 50÷60Hz.

Sortie SELV.

Les caractéristiques du produit comprennent la protection contre les surtensions de mode différentiel et de mode commun, la protection contre les courts-circuits, la protection contre les surintensités et les surchauffes.

### Installation

Compatible avec l'ouverture pour le montage de l'encastré Crystal.

### Coloris

Indéfini (00)

### Poids (Kg)

0.15

### Dimensions (mm) (\*)

169x67x30

\* Les dimensions peuvent varier en fonction des exigences de production, en garantissant le respect des performances et des modalités d'installation.

### Câblage

L'alimentation est pourvue d'un câble et d'un connecteur rapide pour faciliter le branchement direct à l'accessoire splitter nécessaire pour la dérivation.

Presse-étoupe sur primaire et secondaire.

### Remarque

SELV

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o "à la réglementation relative")



IP20



### Données techniques

Courant sortie [mA]:

665

Control:

DALI-2