

## Convertisseur à courant constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Janvier 2024



### Référence accessoire

MY08: Convertisseur à courant constant DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59

### Description technique

Ballast électronique gradable DALI - fonctionnement à courant constant 200 mA.

### Installation

Installation à distance.

### Coloris

Indéfini (00)

### Poids (Kg)

0.12

### Câblage

Le ballast est équipé d'un câble et d'un connecteur rapide pour faciliter le branchement à l'appareil préparé.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

ERL

### Données techniques

Frequenza:	50/60	% minimum de gradation:	1
Courant sortie [mA]:	200	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Courant d'appel:	6.7 A / 27 µs	Control:	DALI-2
Nombre maximal d'alimentations pour appareils LED par disjoncteur:	B10A: 21 alimentation B16A: 34 alimentation C10A: 35 alimentation C16A: 57 alimentation		