

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2024



#### Zubehörcode

BZA0: Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA

#### Beschreibung

Elektronischer Transformator 20W Vin=220-240Vac/ 50-60 Hz Vout=42Vdc 500mA

**Farben**  
Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**  
0.11

**Abmessungen (mm) (\*)**  
119x38x28

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



#### Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60  
Strom Iout [mA]: 500  
Einschaltstrom: 27 A / 250 µs

maximale Anzahl LED-  
Treiber pro  
Sicherungsautomat: B10A: 17 Versorgungseinheit  
B16A: 27 Versorgungseinheit  
C10A: 28 Versorgungseinheit  
C16A: 45 Versorgungseinheit  
Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV  
Gegentaktspannung  
Control: On/off