

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2023



**Codice accessorio**

MZ84: Alimentatore On-Off 50W - Vin=220-240Vac 50/60Hz Iout=700mA dimensioni=124x79x22

**Descrizione tecnica**

Alimentatore multi-corrente 25/50W - set CC - Commutabile ON-OFF.

**Colore**  
Indefinito (00)

**Peso (Kg)**  
0.15

**Cablaggio**

impiego gamma Laser Blade XS ceiling - 5x / 10x / 15x - Palco incasso / superficie - per le quantità minime e massime utilizzabili con questo alimentatore consultare il foglio istruzioni del prodotto di riferimento

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Frequenza [Hz]:	50/60	Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 9 unità di alimentazione B16A: 15 unità di alimentazione C10A: 15 unità di alimentazione C16A: 25 unità di alimentazione
Corrente uscita [mA]:	350	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 3kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	20 A / 400 µs		