

## Alimentador dimm. 0/1-10V IP20 20W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Octubre 2024



### Código accesorio

MY07: Alimentador dimm. 0/1-10V IP20 20W - Vin 220-240Vac 50/60Hz

### Descripción

Alimentador electrónico regulable 0/1-10V 20 W max. Para empotrables Laser. Salida de corriente continua 150÷500 mA seleccionable mediante DIP-SWITCH (200 mA). Acepta regulación de tipo 0-10V y 1-10V. El producto está protegido contra sobretensiones, cortocircuitos, sobrecorrientes y sobre-temperaturas.

### Instalación

Compatible para el orificio de introducción de empotrables Laser. Con ranuras para fijación con tornillos.

### Colores

Indefinido (00)

### Peso (Kg)

0.12

### Dimensiones (mm) (\*)

103.1x41x22

\* Las dimensiones pueden cambiar en función de las exigencias de fabricación garantizando las prestaciones y los modos de instalación.

### Equipo

El alimentador incluye cable y conector rápido para facilitar la conexión con el empotrable. Bornes de entrada para primario: sección del cable de hasta 1.0 mm<sup>2</sup>. Aprietacable en primario y secundario.

### Notas

SELV

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IP20

ERC

pending

### Datos técnicos

Corriente Iout [mA]:

200

Control:

0-10V