

Convertisseur à tension constante 35W12V - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 12VDC IMAX = 2,9A dimensions: 185x43x30

Design iGuzzini

iGuzzini

Dernière mise à jour des informations: Février 2023



Référence accessoire

MWF7: Convertisseur à tension constante 35W12V - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Vout = 12VDC IMAX = 2,9A dimensions: 185x43x30

Description technique

Convertisseur en tension constante électronique 35W

Installation

effectuer les câblages en utilisant les connecteurs compris dans le kit des bandeaux; degré de protection du transformateur: IP20

Coloris

Indéfini (00)

Poids (Kg)

0.13

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

960°C

ERC

WAV



Données techniques

Frequenza: 0/50/60

Tension de sortie [Vout]: 12

Courant d'appel: 27 A / 250 μ s

Nombre maximal
d'alimentations pour
appareils LED par
disjoncteur:

B10A: 17 alimentation

B16A: 27 alimentation

C10A: 28 alimentation

C16A: 45 alimentation

Protection de surtension: 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel