

**Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA
Abmessungen: 119x38x28**

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2023



Zubehörcode

BZA0: Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 20W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 500mA Abmessungen: 119x38x28

Beschreibung

Elektronischer Transformator 20WVin=110-240Vac / 50-60 Hz Vout=42Vdc 500mA

Farben

Neutral (00)

Gewicht (Kg)

0.11

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom Iout [mA]: 500

Einschaltstrom: 27 A / 250 μ s

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat: B10A: 17 Versorgungseinheit
B16A: 27 Versorgungseinheit
C10A: 28 Versorgungseinheit
C16A: 45 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung