

Alimentatore elettronico per Trick RGB

Design iGuzzini

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2023



Codice accessorio

MZ74: Alimentatore elettronico per Trick RGB

Descrizione tecnica

Alimentatore indipendente IP20 Maxi Jolly, per uso interno. Alimentatore elettronico 50W@48V (1050mA max). Dispone di protezioni: termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.

Colore	Peso (Kg)	Dimensione (mm) (*)
Indefinito (00)	0.15	125x80x22

* Le dimensioni possono cambiare in base alle esigenze produttive garantendo il rispetto delle prestazioni e delle modalità di installazione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

ERC



Dati tecnici

Frequenza [Hz]:	50/60	Numero massimo di alimentatori per apparecchi LED collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 unità di alimentazione B16A: 30 unità di alimentazione C10A: 31 unità di alimentazione C16A: 51 unità di alimentazione
Corrente uscita [mA]:	48	Protezione alle sovratensioni:	5kV Modo comune e 4kV Modo differenziale
Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 200 µs		