

# Elektronisches Vorschaltgerät mit Gleichspannung 50W 24V - IOU=2A Abm. 225x60x36h

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: Februar 2023



## Zubehörcode

MWK4: Elektronisches Vorschaltgerät mit Gleichspannung 50W 24V - IOU=2A Abm. 225x60x36h

## Beschreibung

Elektronische Versorgungseinheit 50W 24Vdc

### Farben

Neutral (00)

### Gewicht (Kg)

0.32

### Abmessungen (mm) (\*)

225x60x36

\* Die Abmessungen können sich unter Wahrung der Leistungsmuster und der Einbaumodalitäten je nach Produktionsanforderungen ändern.

## Verkabelung

Die Anschlüsse auf den hierfür vorgesehenen Klemmleisten mit Kabelbefestigung durchführen

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



## Technische Daten

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Ausgangsspannung [Vout]: 24

Einschaltstrom: 15 A / 600  $\mu$ s

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat:

Überspannungsschutz:

B10A: 9 Versorgungseinheit

B16A: 15 Versorgungseinheit

C10A: 15 Versorgungseinheit

C16A: 25 Versorgungseinheit

2kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung