

**Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 17W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA  
|p|Abmessungen: 122x38x28**

Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2023



**Zubehörcode**

9907: Vorschaltgerät mit Gleichstrom nicht dimmbar IP20 17W - Vin = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350mA |p|Abmessungen: 122x38x28

**Beschreibung**

Elektronischer Transformator 17WVin=220-240Vac / 50-60 Hz Vout=48Vdc 350mA

**Farben**

Neutral (00)

**Gewicht (Kg)**

0.09

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



**Technische Daten**

Frequenz [Hz]: 0/50/60

Strom Iout [mA]: 350

Einschaltstrom: 27 A / 250  $\mu$ s

maximale Anzahl LED-Treiber pro

Sicherungsautomat: B10A: 17 Versorgungseinheit  
B16A: 27 Versorgungseinheit  
C10A: 28 Versorgungseinheit  
C16A: 45 Versorgungseinheit

Überspannungsschutz: 2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung